

The rear panel of the Falcon Eye PoE Switch features 24 RJ45 ports arranged in three groups of eight. The ports are numbered 1 through 24. To the right of the ports is a power input jack labeled 'G25'. Below the power input jack, there is a small diagram showing a power source connected to the jack, with labels 'VOLT', '1-24V', 'Control', 'Output', and '24V'. The text 'FALCON EYE PoE Switch' is printed on the right side of the panel. At the bottom right, there are two labels: 'Mode' and 'PWR'.

Назначение: 26 портовый коммутатор 24x100 Мбит/с PoE порта + 2x1000 Мбит/с порта Uplink. Режимы CCTV и VLAN. Порты с поддержкой POE могут служить источником питания для устройств, поддерживающих стандарты IEEE802.3af и IEEE802.3at (таких как VoIP телефон, PoE точки доступа, IP-телефоны, камеры IP и т.д.). Встроенный блок питания, грозозащита и защита от статического электричества. Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Спецификация:

Порты	2x1000 Мбит/с порта
	24x100 Мбит/с PoE портов
POE-порты	24 PoE портов (порты 1-16), поддержка 802.3af/at
Напряжение питания	100В-240В AC, 50/60Гц; Встроенный блок питания
Сетевые стандарты	IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Коммутационная способность	8.8 Гб/с
Таблица MAC-адресов	2K
Общий бюджет PoE	300 Вт, до 30Вт на один порт
Дистанция передачи	1-24 POE порт: 100 Мбит/с: 0-100м; 9-24 POE порт 10 Мбит/с: 0-250м (в режиме CCTV)
	UPLINK порты: 1000 Мбит/с: 0-100м
Температура эксплуатации	-10-50°C
Температура хранения	-40-70°C
Влажность	10%-90% (без конденсата)
Охлаждение	Без вентилятора
Размеры	270x182x44мм
Комплектация	Коммутатор FE-24FPG2 Паспорт Кабель питания Гарантийный талон
Примечание	Комплект поставки, внешний вид и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.