

FALCON EYE



FE-MHD2104



Назначение: Гибридный мультиформатный видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD2104 (версия 2024г)
Видео вход	4 BNC разъемов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	5Мп, 4Мп, 1080P, 720P
CVI	4Мп, 1080P, 720P
AHD	5Мп, 4Мп, 1080P, 720P
IPC	6 каналов до 5 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA, 4 каналов аудио по коаксиалу (AoC) (только для TVI камер)
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъем (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264
Кратность перекл. Каналов	Переключение кратно 1 каналам в IP канал
Разрешение записи	4 камеры 5МП Lite AHD/TVI (4МП Lite CVI) 10к/с+2 IP камеры 5МП 25 к/с 1 камера 5МП Lite AHD/TVI 20к/с + 3 камеры 5МП Lite AHD/TVI 7к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 4 камеры 4МП Lite 15к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 4 камеры 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 4 камеры 1080P 15к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 1 камера 1080P 25к/с + 3 камеры 1080P 7к/с + 2 IP камеры 5МП 25 к/с 6 IP камер 5 МП 25 к/с
Битрейт (1 канала) в HD режиме	11 кбит/с – 4096 кбит/с
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Битрейт общий	0...2 IP камеры – 60 Мбит/с 3...4 IP камеры – 70 Мбит/с 5...6 IP камер – 80 Мбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям
Аналитика	1. Детектор движения (детекция людей и транспорта) 1. Детектор пересечения линии (детекция людей и транспорта) (1 аналоговый канала, 6 IP каналов)

	2. Детектор вторжения в зону (детекция людей и транспорта) (1 аналоговый канала, 6 IP каналов) 3. Детектор лиц (1 аналоговый канала, 6 IP каналов) (Для IP каналов детекторы должны поддерживаться IP камерой)
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, ошибки диска, диск только для чтения, заполнения диска, ошибки сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	4 канала воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Хранение видео и кадров по сети	FTP, Dropbox
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, P2P, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Подключения	- до 30 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 6 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 30 каналов живого видео для мобильного приложения - до 6 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
Количество и объём HDD	1 SATA до 8 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	от 0 до +50°C / влажность от 20 до 85%
Размеры	250x230x45
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский

Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегиcтpатор Иcточник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.